

“MULTIPLY” režim rada - mode



- Kada pumpu priključimo na napajanje električnom energijom, posle par sekundi na ekranu će se pojaviti poruka "OFF" - isključeno. Pumpu uključujemo pritiskom na crveno dugme "ESC" iznad kojeg piše "ON - OFF".
- Kada uključimo pumpu ona će startovati u režimu (modu) rada koji je bio podešen u trenutku kada je pumpa poslednji put ugašena. Da bi promenili režim (mod) rada moramo da pritisnemo zeleno dugme "E".



- Tada će nam se pojaviti na ekranu poruka "PASSWORD" i četiri nule "0000". To je fabrički podešena šifra (password). Ukoliko nije promenjena šifra za ulazak u podešavanja potrebno je ponovo pritisnutu zeleno dugme "E".

- Tada će nam se pojaviti poruka "SHORT MENU". Pritiskom na dugme "GORE" pojavljuje se opcija "FULL MENU".



- Pritiskom na zeleno dugme "E" ulazimo u podešavanje parametra "PROG [1] MODE". Ponovnim pitiskom na zeleno dugme "E" pojaviće nam se poruka "MODE [1] CONSTANT". Pritiskom na dugme "GORE", DVA PUTA (x 2) pojavljuje se opcija "MODE [3] MULTIPLY". Ponovnim pritiskom na zeleno dugme "E" ulazimo u podešavanje parametra. Pojaviće nam se

poruka u dva reda "MULTIPLY 001,00". Gornji nam kaže u kom režimu (modu) rada je trenutno pumpa i u donjem redu je data brojčana vrednost koja pokazuje koliko impulsa sa merača protoka puta je potrebno za jednu dozu koju će pumpa dozirati ("udariti"). Dok taj pokazivač treperi pritiskom na dugme "GORE" možete da menjate brojnu vrednost tog polja. Kada ste odabrali željenu vrednost pritiskom na dugme "DESNO" ulazite u podešavanje sledećeg polja. Brojčana vrednost koja treperi se podešava pritiskom na dugme "GORE" do maksimalne moguće vrednosti kada se vrednost vraća na nulu i tako u krug dok ne dobijemo željeni broj na tom mestu. Prelazak na sledeće brojno mesto je pritiskom na dugme "DESNO" gde ponavljamo prethodnu proceduru i tako dok nam merna jedinica ponovo ne zatreperi. Tada pritiskamo crveno dugme "ESC" prvi put gde nas vraća na izabrani meni i još jednom pritiskamo isto dugme da bi vratili pumpu u izabrano radno stanje.

- Za složenija podešavanja u "FULL MENU"- ju pogledati detaljno uputstvo u prilogu. U opciju "FULL MENU" ulazimo kada nam se pojavi na ekranu poruka "SHORT MENU" posle koje pritiskamo dugme "GORE" i kada se pojavi na ekranu poruka "FULL MENU" pritiskamo zeleno dugme "E" i dalje postupamo po detaljnem uputstvu u prilogu.